

**Licht**
**Funk-Bewegungsmelder (BM) mit optionaler Dauerschaltung**
**Ausgangslage:**

Bei Neubauten und Renovationen von bestehenden Lichtanlagen, können zur Energieoptimierung die Räume mit einem Bewegungsmelder ausgerüstet werden.

Das Licht schaltet sich bei Bewegung im Raum automatisch ein und bei Abwesenheit wieder aus.

Soll das Licht dauerhaft eingeschaltet bleiben, kann dieses mittels eines Tasters ein- und ausgeschaltet werden.

**Lösung:**

Ein ALADIN EnO Funk-Empfänger 2-Kanal wird in der Abzweigdose in die Zuleitung der Lichtgruppe platziert. Mit einem ALADIN Funk-Bewegungsmelder wird das Licht bei Anwesenheit oder durch Veränderung des Lichtwertes ein- oder nach 5 min. ausgeschaltet. Zusätzlich kann mit einem Funktaster das Licht dauerhaft eingeschaltet werden.

Der Funk-Empfänger wird auf Kanal 1 eingelernt und der Funktaster auf Kanal 2.

**Besonderheit:**

- Damit das Licht mit dem Funktaster dauerhaft eingeschaltet werden kann, wird der Ausgang 1 mit dem Ausgang 2 verbunden (gleiche Phase beachten). So wird ein Ausschalten durch den Bewegungsmelder verhindert.


**Produkte:**

- |             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 207 001 009 | ALADIN Funktaster unbedruckt, weiss |
| 404 662 009 | ALADIN EnO Empfänger 230V, 2 Kanal  |
| 205 400 069 | ALADIN Funk-Bewegungsmelder II      |

**Programmierung:**
**Funk-Bewegungsmelder II (BM):**

1. Empf.: Funktion einstellen
2. Empf.: **LRN1** 1x kurz drücken (blinkt grün)
3. BM: Taste **LRN 1x** drücken
4. Empf.: LED leuchtet 3s nach einlernen
5. Empf.: LRN 1x kurz drücken  
(LED löscht / Sender und Funktion eingelernt)

**FUNC 8 / MODE 3**
**Funktaster:**

1. Empf.: Funktion einstellen
2. Empf.: **LRN2** 1x kurz drücken (blinkt grün)
3. Funktaster: Taste **2x** drücken
4. Empf.: LED leuchtet 3s nach einlernen
5. Empf.: LRN 1x kurz drücken  
(LED löscht / Sender und Funktion eingelernt)

**FUNC 1 / MODE 1**

Weitere Funktionen / Parameter einstellbar gem. Manual