

ALADIN Hotelcard-Schalter EDIZIO.liv

Mit Rahmen "Feller EDIZIO.liv"

Der energieautarke ALADIN Hotelcard-Schalter dient dazu, mit Einstecken der Hotelcard die Netzspannung im Zimmer einzuschalten. Bei Entnahme der Hotelcard werden alle nicht benötigten elektrischen Verbraucher automatisch ausgeschaltet. Der Hotelcard-Schalter benötigt weder eine Verkabelung noch eine Batterie, kann einfach nachgerüstet werden und steuert einen ALADIN-Empfänger als zentraler Schalter.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300182	305 900 019	weiss

Funktion:

Sendet Signal beim Einstecken / Herausziehen der Hotelcard

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Funktioniert mit Kartengrösse 86 x 54 mm

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC (ab Oktober 2020)

Einsatzbereich:

In Hotels oder Gebäuden, welche über ein Card-System zur Zimmerbelegung verwenden

Steuert die Spannungsversorgung im Raum via Funk über einen ALADIN Empfänger

Design passend zu EDIZIO.liv (Rahmen modifiziert)



Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean		
Sendeleistung:	10 mW		
Energieversorgung:	■ Interner Energiegenerator batterieelos / kabellos		
Betriebstemperatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen		
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3		
Sicherheitskleinspannung:	Ja		
Herstellung:	CH, DE		
Einbindung mit/in:	■ EnOcean UP-Empfänger ■ EnOcean REG-Empfänger ■ EnOcean DALI-Controller ■ KNX- / BACnet- / Modbus-Gateways ■ Netzfreeschaltung		
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten		
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)		
Masse in mm (LxBxH/T):	L	B	H
	96	96	24
Montage:	Schrauben, Kleben		
Einbau in Mehrfachkombination:	nein		

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

1 x Hotelcard-Schalter
 1 x 1 x Rahmen EDIZIO.liv / Grösse 1 (bearbeitet)
 Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung
 Manual in D / F