

Licht

### Funk-Bewegungsmelder (BM)

#### Ausgangslage:

Bei Neubauten und Renovationen von bestehenden Lichtanlagen, können zur Energieoptimierung die Räume mit einem Bewegungsmelder ausgerüstet werden.

#### Lösung:

Ein ALADIN EnO Funk-Empfänger wird in der Abzweigdose in die Zuleitung der Lichtgruppe platziert. Mit einem/mehreren Funktaster wird das Licht eingeschaltet. Ohne Bewegung schaltet der Bewegungsmelder das Licht aus.

Der Funk-Empfänger wird in der Funktion «Bewegungsmelder/Halbautomat» eingelernt. Der Funktaster wird als «Umschalter» auf den Funk-Empfänger eingelernt.

#### Besonderheit:

- In öffentlichen Bauten besser Funktaster mit bedruckten Tasten verwenden.



#### Produkte:

- 207 001 009 ALADIN Funktaster unbedruckt, weiss  
404 661 009 ALADIN EnO Empfänger 230V, 1 Kanal  
205 400 069 ALADIN Funk-Bewegungsmelder II

#### Programmierung:

Empfänger Schalten / 1-Kanal, 230V:

1. Empf.: Funktion einstellen **FUNC 8 / MODE 9**
2. Empf.: LRN 1 x kurz drücken (blinkt grün)
3. BM: LRN **1 x** drücken
4. Empf.: LED leuchtet 3s nach einlernen
5. Empf.: LRN 1 x kurz drücken  
(LED löscht / BM eingelernt)
6. Empf.: Funktion einstellen **FUNC 2 / MODE 3**
7. Empf.: LRN 1 x kurz drücken (blinkt grün)
8. Taster: LRN **2 x** drücken
9. Empf.: LRN 1 x kurz drücken  
(LED löscht / Taster eingelernt)

Weitere Funktionen / Parameter einstellbar gem. Manual