

ALADIN EnO Eintrittsampel-Empfänger

Mit LED-Anzeige Rot/Grün/Blau

Transparenter Funk-Empfänger mit integrierten LEDs (RGB), steuert das Eintreten/Warten (Frei/Besetzt) nach Wunsch des Nutzers im Raum. Auch als Signalanzeige für Gehörlose geeignet. Der Eintrittsampel-Empfänger wird mit einem ALADIN Funktaster, Handsender oder Pultsender angesteuert.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300347	404 941 059	weiss

Funktion:

UP-Empfänger mit Anzeige in Rot / Grün / Blau / Gelb / Magenta / Weiss

Ansteuerung kabellos via Funksender

Optische Anzeige zur Raum-Freigabe / -Belegung

Anschluss für externe LED Signalleuchte, max. 40 W

LED Leuchte in verschiedenen Farben

Einsatzbereich:

Montage der Eintrittsampel neben Türe empfohlen

Büros / Sitzungszimmer / Empfang

Empfang / öffentliche Verwaltungen

Arztpraxen / Spitäler etc.

Kann optional mit Funktaster (300134) und Klingel (300349) erweitert werden

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean		
Spannungsversorgung:	230V~ / 50 Hz		
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W		
Schaltleistung:	■ LED-Last: max. 40 W		
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V		
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C		
Schutzklasse:	IP20		
Herstellung:	CH, DE		
Einbindung mit/in:	■ Ampel-System		
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung		
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ ICE 60669-2-1:2021 ■ ICE 60669-1:2017 ■ EN 60669-1:2018 ■ EN 60669-2-1; 2004 +A1:2009 +A12:2010 ■ EN 60669		
Masse in mm (LxBxH/T):	L	B	H
	48	44	25
Montage:	UP - Unterputz		

Produkteunterlagen:



Lieferumfang:

1 x UP-Empfänger (Funkampel)

1 x Manual in D / F